

### Краткая инструкция по эксплуатации:

1. Сим карта в gsm микрофон вставляется тупым, или ровным концом, а не концом со срезом!
2. Затем нужно дождаться индикации красного цвета, что будет означать то, что сим карта устройством принята.
3. Управлять gsm микрофоном с помощью sms команд, можно только после контрольного звонка на GSM-МИКРОФОН, после звонка можно отправлять SMS команду с текстом 0000 (отключение звуковой активации), SMS с текстом 1111 (включение звуковой активации)
4. GSM-МИКРОФОН может работать в режиме GSM-МАЯЧКА, для этого программировать сим карту которая будет стоять в gsm микрофоне нужно заранее, в мобильном телефоне.
5. Сим карта для устройства подойдет любого оператора!
6. Если gsm микрофон не отзванивает после введения команды sms с текстом 1111, значит надо убедиться в том, что на сим карте в устройстве положительный баланс!
7. При необходимости, если это очень нужно, GSM микрофон можно использовать стационарно, подключив его в сеть 220 В., но через адаптер, который прилагается в комплекте, при этом используя его в таком режиме со временем ресурс аккумулятора сократится.
8. GSM микрофон может заряжаться и работать от компьютерного USB разъёма.
9. GSM микрофон предназначен для охраны помещений, может использоваться как радионяня, выступать в роли гласного контроля за сотрудниками, а так же как GPS трекер!